ИНСТРУКЦИЯ К POS-ТЕРМИНАЛУ Tactilion

Всегда обращайте внимание на результат в чеке.

Оплата произведена успешно только в случае ОДОБРЕНО

В любых других случаях оплата не произведена, такие как:

ОТКЛОНЕНО – Проблемы со связью (код ответа Z3), выполните 1-ый пункт.

ТРАНЗАКЦИЯ ОТКЛОНЕНА КАРТОЙ – Клинт ввел ПИН-код не верно или недостаточно средств на карте.

НЕТ СОЕДИНЕНИЯ С ХОСТОМ – Проблемы со связью, повторите запрос чуть позже.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТПУСКАТЬ КЛИЕНТА С ТОВАРОМ ПРИ НЕ ОДОБРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ЕСЛИ ДАЖЕ КЛИЕНТУ НА МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИХОДИТ СМС С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СПИСАНИЕ СРЕДСТ С КАРТЫ КЛИЕНТА

На терминале есть 3 основные кнопки действии:

-красный крестик;

-желтая стрелочка;

-зеленый ввод.

Для включения или выключения устройства зажмите кнопку включения.

Для совершения оплаты введите сумму и далее по запросу.

Для входа в меню нажмите кнопку F затем дважды на нужном пункте.

Выбор ТРАНЗАКЦИИ:

- 1. ОПЛАТА
- 2. ОТМЕНА возврат средств клиенту
- 3. БАЛАНС проверка баланса карты клиента
- 4. СВЕРКА итоги по проведённым операциям
- 5. ОТЧЕТЫ аудит, итоги, копия чека и копия последнего чека
- 6. СЛУЖЕБНОЕ МЕНЮ

а) ОПЛАТА ПОКУПКИ:

Выберите на терминальном устройстве 1-й пункт Оплата нажав соответствующую клавишу 1 или кнопку ввода, отобразится меню, где нужно ввести сумму транзакции и нажать ввод, после необходимо вставить в слот карт-ридера карту клиента с чипом вверх, далее клиенту индивидуально нужно ввести свой личный ПИН-код и нажать ввод. Затем POS-Терминал обратиться в банк и спишет с клиента необходимую сумму.

При одобрении запроса Банком распечатывается чек, на котором видны данные предприятия, номер терминала, номер чека, тип операции, результат операции (очень важно!!!), сумма, остальные данные операции и данные клиента.

Если для клиента и вам нужны два чека, то нажмите F-5-5-4-4

b) OTMEHA:

(Кратко F-2-2)

Отмена покупки в основном используется по причине ввода неверной суммы при покупке. Так же бывают ситуации, когда клиент передумывает оплачивать по карте и решает расплатиться наличными.

Отмену покупки возможно совершать только в течении суток (до 00:00), а также открытой рабочей смены.

Для отмены покупки надо нажать цифру 2 и ввод, далее устройство запросит номер чека. Номер чека, как было показано на рисунке выше, находится в пятой строчке чека. После подтверждения ввода номера чека устройство выводит информацию о сумме транзакции для отмены. Сумму необходимо сравнить с суммой, выбитой в чеке. Если все совпадает, то подтвердить отмену нажав кнопку ДА F2 или НЕТ F1 и вставить карту в POS-терминал.

🕼 amra-bank Продуктовый магазин г. Сухум, ул. Гумская 18 Адрес установки ТЕРМИНАЛ ID:90084410 ЧЕК #000002 БАЛАНС)6PEHO 32838.48 RUB СУММА: Комиссия банка-эквайера:0.00 RUB AID: A0000006581010 MIR TSI: F800 TVR: 0000048000 MIR PAN:***********7730 EMV CHIP Описание типа карт: 042137 Код Авторизации: 000 Код Ответа: Номер ссылки RRN: 307613713710 17/03/2022 16:25:29 17/03/2023 16:25:28 Дата(XOCT) Дата введен онлаин Пин (Подпись кассира)

По завершении отмены будет распечатан чек, как при оплате покупки, на котором написано ОДОБРЕНО, только в этом случае отмена выполнена.

При оплате платежа клиенту на мобильное устройство приходит СМС о совершении оплаты, но при отмене СМС может не приходить, доказательство тому что отмена совершена является чек.

БАЛАНС – нажмите дважды цифру 3, ввод, вставите карту клиента, далее клиенту необходимо ввести ПИН-код и ввод (Кратко F-3-3)

с) СВЕРКА – нажмите дважды цифру 4, ввод после чего распечатается чек с итогами по операциям (Кратко F-4-4)

ОТЧЕТЫ – аудит, итоги, копия последнего чека. (Кратко F-5-5-1), копия последнего чека. (Кратко F-5-5-4-4)

Для снятия отчета по операциям, для проверки операции в течения рабочего дня вам необходимо нажать Отчеты кнопку 5, ввод, итоги, ввод.

Для включения или выключения устройства зажмите кнопку включения!

Если во время оплаты выйдет данное сообщение

ВНИМАНИЕ! НЕУСПЕШНАЯ АВТООТМЕНА. ИНИЦИИРОВАТЬ УДАЛЕНИЕ?	
[F1] HET	[F2] ДА

Нажмите F2, пароль администратора 123 и Enter

Служба поддержки:	227-73-35 доп. 104
	+7(940)730-33-35
	с 9:00 до 22:00